

CÓDIGO	CATEGORÍA	MARCA	DISPONIBILIDAD	VERSIÓN
4471000006001	Generadores a Gasolina	KRAFTER	Consultar stock	junio de 2026

GENERADORES A GASOLINA

GENERADOR GASOLINA KRAFTER KI6000E 5,5 KVA PARA CONECTAR ATS


SKU: 4471000006001 · MARCA: KRAFTER · MOD. KI6000E

Generador a gasolina semiprofesional con partida eléctrica, regulador AVR y preparación para conexión ATS, ideal para respaldo energético y aplicaciones exigentes.



PUNTOS DESTACADOS

- Potencia máxima de 5,5 kVA y potencia nominal de 5,0 kVA.
- Partida eléctrica para una operación más cómoda.
- Autonomía de hasta 10 horas al 75% de carga.
- Preparado para conexión ATS.
- Regulador automático de voltaje AVR.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Sensor de aceite para protección del motor.
Breaker de protección contra sobrecargas.
Motor OHV de alto rendimiento y bajo consumo.
Chasis con sistema de amortiguación de vibraciones.

NOTA IMPORTANTE

La información técnica puede variar según versión, disponibilidad del proveedor o actualización de fábrica. Confirmar stock y condiciones comerciales antes de la compra.

CÓDIGO 4471000006001	CATEGORÍA Generadores a Gasolina	MARCA KRAFTER	DISPONIBILIDAD Consultar stock	VERSIÓN junio de 2026
-------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------------------------	--------------------------

Modelo	KI6000E
Código interno	4471000006001
Potencia máxima	5,5 kVA
Potencia nominal	5,0 kVA
Voltaje / Frecuencia	220 V / 50 Hz
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
Combustible	Gasolina 93 octanos sin plomo
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1,1 L
Autonomía	10 h (3/4 carga)
Sistema de encendido	Eléctrico
Regulador de voltaje	AVR
Cargador 12V DC	Sí
Refrigeración	Por aire
Altura de trabajo	1.000 msnm
Nivel de ruido	78 dBA
Dimensiones	700 x 560 x 565 mm
Peso	88 kg



EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Kit de enchufes.
Kit de mantenimiento.
Salidas tipo europea e industrial con protector.

NOTA IMPORTANTE

Equipo enfocado en la reducción del consumo de combustible y la protección del medio ambiente, manteniendo un funcionamiento estable para aplicaciones residenciales, comerciales y de respaldo.